DR. H.WATANABE CH. TATEISHI DATE 9-18-'10

防護網キット（別売部品）

注１、本キットは、コイル保護目的の防護網キットを示します。左右のコイルに関わらず、対称取付可能になっており、モジュール1台分の部品構成となっています。

注２、連結図は便宜上、２台連結設置のモジュール状態を示していますが、多数ユニットを連結する場合は、設置状況の最も端になるコイル面へ取り付けてください。

注３、防護網取付の際には、フィン、コイルの銅パイプ、塗装面等を傷つけないよう注意してください。

注４、インデント対応により、全てのモジュールに防護網を取付ることも可能です。その場合には、工場取付出荷となります。

構成部品表

No.	構成部品	個数
1	防護網A	2
2	防護網B	4
3	防護網C	2
4	取付ネジ（M6タッピング）	(注) 20

注）20本の内、4本は予備となります。
（工場取付出荷の場合、予備は付属していません。）


防護網取付方法

１、防護網の梱包を開け、上記の構成部品が入っている事を確認してください。


２、防護網取付図を参考に、モジュール上部にある防護網フック取付孔に防護網のフック部を掛けてください。1枚の防護網にフック部は上部2箇所あります。（詳細図D参照）

３、その後、防護網のタッピング取付部を付属のタッピングでモジュールに固定してください。
1枚の防護網に固定箇所は下部2箇所あります。
（詳細図E参照）


４、防護網A、B、Cはモジュール取付場所が決まっていますので、防護網取付図を参考に正しい位置に取り付けてください。




防護網A（外形図）　防護網B（外形図）　防護網C（外形図）




防護網取付図



詳細図D



詳細図E



連結図

適用機種	作成	照査	承認
RBP-BG901S			
	日付		

JOB番号
納入先
客先

東芝キヤリア株式会社

品名	防護網キット(RUA-SPシリーズ用)	R度	1/**
	左記		

図面番号	頁	改版
30UHA402-7	1/1	B

******** 08-'16